


# ifi Accessory

**iPurifier** SPDIF



## 1.SPDIFF出力(同軸)

DACもしくはアンプの同軸デジタル入力に接続してください。


## 2.SPDIFF出力(光)

DACもしくはアンプの光デジタル入力に接続してください。

注:1つの入力だけに接続してください。同軸デジタル入力と光デジタル入力へ同時に接続しないでください。


## 3.SPDIFF入力(同軸/光)

ソース機器(Apple TV, Google Chromecast, PS4, Xbox, CDトランスポートなど)のデジタル出力を接続してください。



## 4.LED

LED	動作モード
レッド	アンロック
ブルー	44.1/48kHz
マゼンタ	88.2/96kHz
シアン	176.4kHz
ホワイト	192kHz



## 5.電源入力

iPurifier SPDIFは最高の性能を発揮するために、クリーンな5V電源供給を必要とします。同梱のiPower 5Vをお使いください。他のものではiPurifier SPDIFの性能を損なうことになるでしょう。

注:iPurifier SPDIFは5V電源供給無しでは動作しません。

## 搭載技術

- SPDIFF信号のガレバニックアインソーレーション
  - REclock®とREgenerate®
  - 300フェムト秒以下のGlobal Master Timing®マスタークロック
  - フロー制御メモリーバッファ
  - 192kHzまでのビットパーフェクト動作 (PCM/DSD®), DTS, Dolby Digital and DoP® etc.
  - \*バッテリーより静かな\*ウルトラクリーン iPower同梱
- ®DSDはDoPにて

## 製品仕様:

- 対応フォーマット:44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz; 16bit ~ 24bit, DSD/DoP, Dolby Digital, DTS
- 入力:光ミニジャックと金メッキ75Ω同軸のコンボジャック
- 出力:金メッキ75Ω同軸コネクタ,光ミニジャック
- 電源:micro USB, 5V/500mA(iPower 5V同梱)
- サイズ:71ミリ(長さ)×19ミリ(幅)×20ミリ(高さ)
- 重量:29g
- 保証期間:1年(要保証書)

## 製品についてのご質問・ご購入者様サポート

株式会社 ENZO j-Fi LLC.  
千葉県松戸市常盤平 5-14-28-103

iFi Audio コンタクトページ  
<http://ifi-audio.jp/contact.html>

電話 050-3746-3362

輸入・発売元:有限会社トップウイング  
東京都東村山市栄町 1-10-2-1102  
電話 042-392-8319  
mail:info@twctokyo.co.jp

iFi Audio 情報 Web ページ <http://ifi-audio.jp/>